

## LED-ANZEIGEN

### Und die Bedeutung der Signale.

Signal LED		
Farbe	Mode	Beschreibung
Rot	Blinkt	Kein Empfang
Rot	Blinkt 2x	PIN ungültig oder PUK erforderlich
Rot	Blinkt 3x	Registrierung fehlgeschlagen
Rot	Blinkt 4x	SIM ungültig oder nicht vorhanden
Rot	Konstant	Schlechter Empfang
Violett	Konstant	Mittlerer Empfang
Blue	Konstant	Guter Empfang
Blue	Blinkt	Initialisierung

### Status LED (ACT)

Lange Impulse sind immer mit einem kurzen Impuls vorangestellt, so dass Sie wissen, dass sie lang sind

Status LED (ACT)		
Farbe	Mode	Beschreibung
Rot	Konstant	Booten oder nicht registriert
Rot	Blinkt 1x	Warte auf Internetzugang
Rot	Blinkt 3x	LAN / WAN-Konflikt (siehe 1*)
Rot	Blinkt 4x	Der Router wurde von der IXplattform getrennt (siehe 2*)
Rot	Blinkt 5x	Der Router war bereits auf der IXplattform registriert (siehe 3*)
Blau	Konstant	VPN-Verbindung aktiv
Blau	Blinkt 1x	Verbindung mit IXplattform
Blau	Blinkt 2x	Einrichten einer offenen VPN-Verbindung

### Anmerkungen:

1\*. Der Netzwerkbereich auf der LAN-Seite steht in Konflikt mit den Einstellungen auf der WAN-Seite. Der Router kann daher nicht zuverlässig auf das Internet zugreifen. Durch Ändern des LAN-seitigen IP-Bereichs wird der Konflikt normalerweise behoben.

2\*. Wenn Sie erneut auf das Gerät zugreifen möchten, müssen Sie es über einen USB-Stick neu konfigurieren.

3\*. Jedes Gerät kann nur einmal in einem Unternehmen registriert werden. Wenn Sie diesen Status sehen, bedeutet dies, dass Sie den Router zuvor für Ihr Unternehmen registriert haben. Sie müssen das Gerät über die **IXplattform** löschen, bevor Sie es erneut registrieren können.

Ethernet-Aktivitäts-LEDs		
Farbe	Mode	Beschreibung
Blue	Konstant	Verbindung aufbauen
Blue	Blinkt	Datenaktivität

### Werkseinstellung:

Der IXrouter kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, indem Sie die Reset-Taste oben 10 Sekunden gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los und warten Sie auf den Neustart des Routers.

### Warnung

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Sie müssen Ihr Gerät erneut auf der IXplattform (/docs /registring-your-device) registrieren.